



## Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produkt oder Komponententyp	Bündiger Montagesatz für Frequenzumrichter
Accessory category	Montage- und Befestigungszubehör
Produktspezifische Anwendung	Prozess und Betriebsmittel
Kompatible Produktfamilie	Spacial Gehäuse SF und SM: H:≥400 mm W:≥300 mm Spacial S3D-Gehäuse: H:≥400 mm W:≥300 mm Altivar Frequenzumrichter ATV630 Altivar Frequenzumrichter ATV930
Compatibility for Altivar Process 630-930, size:	1
Motorleistung (kW)	0,75 kW 220/240 V 1,5 kW 220/240 V 2,2 kW 220/240 V 3 kW 220/240 V 4 kW 220/240 V 0,75 kW 380/480 V 1,5 kW 380/480 V 2,2 kW 380/480 V 3 kW 380/480 V 4 kW 380/480 V 5,5 kW 380/480 V
Montageort	Modus 1: Gehäuserückseite auf Montageplatte Modus 2: Innenseite Gehäuse
Kit-Zusammenstellung	1 Montageplatte mit Kabelschellen und integrierter Bürstendichtung, Stahlblech mit Antikorrosionsbeschichtung. Befestigungsmaterial durch Schrauben und Muttern 1 Befestigungszubehör 1 Bohrschablone 1 Anweisungsblatt 1 Kantenschutzprofil, Kunststoff.

## Zusatzmerkmale





Permanente zulässige Last	4,8 kg
Farbe	Grau (RAL 7035)
Höhe	Ausserhalb: 360 mm Ausbrüche: 307 mm
Breite	Ausserhalb: 235 mm Ausbrüche: 190 mm
Tiefe	Wall-enclosure separation: 22 mm
Produktgewicht	1,58 kg
Dienste	Konfiguration des Gehäuses vorgebohrte Rückseite mit gewünschten Abmessungen Werkseitige Montage bündiger Montagesatz für Frequenzumrichter auf Gehäuse

## Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
----------------	---------------------------

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#"> REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#"> EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#"> Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#"> RoHS-Erklärung Für China</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------