## Produktdatenblatt Eigenschaften

## XB4RFA02

# Komplettsatz XB4, Ø22mm Metallausführung, progammierb Empfänger, 24-240V AC/DC



Hauptmerkmale	
Produktserie	Harmony XB4R
Produkt oder Komponententyp	Komplettpaket Funkgerät ohne Batterie
Kurzbezeichnung des Geräts	XB4R
Kopfmaterial	Metall
Packungsinhalt	1 Metall-Drucktaster, 1 Empfänger und 1 Satz Tastenschilder
Frequency	2405 MHz für Sender 2405 MHz für Empfänger
Emission class	5M00G7W
Antennentyp	Ungerichtet
Verteileraufbau	ZB4BZ009 ZBA79 ZB4RZA0 ZBRRA ZBRT1

#### Zusatzmerkmale

Betätigungsart	Funktaster ohne Batterie Ø 22 mm auf Befestigungsschelle montiert	
Empfängertyp	Programmierbarer Empfänger (2 Relais)	
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24-240 V AC/DC 50/60 Hz	
Status-LED	1 LED grün für Netz Ein 2 LEDs grün für Relais EIN 2 LEDs grün für Betriebsmodus 1 LED grün und gelb für Empfangssignal	
Kommunikationsprotokoll	Zigbee entspricht IEEE 802.15.4	
Max. Leistungsaufnahme in W	1 mW	
Anzahl von Kanälen	1	
Modulationstechnik	O-QPSK	
Bandbreite	5 MHz	
Antennenverstärkung	0 dBi	

#### Montage

Produktzertifizierungen	GOST	
	CCC	
	CSA	
	UL	
	C-Tick	
	C-TICK	
Kennzeichnung	CE	
Normen	EN/IEC 60947-1	
	EN/IEC 60947-5-1	
	CSA C22.2 No 14	
	UL 508	
Funkvereinbarung	ANATEL	
	FCC	
	RSS	
	ARIB T66	
	ICASA	
	SRRC	

#### Nachhaltigkeit

Frei von REACh-SVHC	Ja	
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <sup>™</sup> EU-RoHS- Deklaration	
Quecksilberfrei	Ja	
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫Ja	
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China	
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen	

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months